



**HIKVISION**  
intrusion

## Receptor Tri-X BUS DS-PR501-HWE

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Modo alimentación | <b>DC (a través del BUS)</b> |
| Voltaje           | <b>12V</b>                   |
| Amperaje          | <b>150mA</b>                 |
| Consumo Standby   | <b>90mA</b>                  |

### ZONAS

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Detectores          | <b>32 (inalámbricos)</b> |
| Teclados            | <b>8 (inalámbricos)</b>  |
| Sirenas             | <b>12 (inalámbricas)</b> |
| Mandos multifunción | <b>64</b>                |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Dimensiones       | <b>155 x 110 x 31 mm</b> |
| Peso neto         | <b>210 g</b>             |
| Peso con embalaje | <b>320 g</b>             |

### CERTIFICACIÓN

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Grado           | <b>2</b>  |
| Clase ambiental | <b>II</b> |

### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-10 °C ~ 50 °C</b> |
| Uso                           | <b>Interior</b>       |
| Humedad máxima                | <b>90%</b>            |

### INFORMACIÓN GENERAL

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Serie          | <b>AXPRO</b>               |
| Compatibilidad | <b>Centrales Hikvision</b> |

### VIA RADIO

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Frecuencia            | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>         |
| Distancia transmisión | <b>Hasta 1600 m (sin obstáculos)</b> |

