

## P ▲ R ▲ D O X

### Central híbrida MG5050



#### COMUNICAÇÃO

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Módulo de voz exterior | <b>Sim, com módulo VDMP3</b>           |
| IP                     | <b>Sim, com módulo IP150</b>           |
| GPRS                   | <b>Sim, com módulo PCS</b>             |
| GSM                    | <b>Sim, com módulo PCS</b>             |
| RTC                    | <b>Sim</b>                             |
| Red móvel              | <b>GPRS / GSM (com módulo PCS)</b>     |
| Programação            | <b>Instalador, mestre e manutenção</b> |
| Comunicação com CRA    | <b>Sim</b>                             |
| Bus de ampliação       | <b>Sim, de 4 cabos</b>                 |

#### ZONAS

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Número máximo zonas    | <b>32</b>  |
| Zonas em teclado       | <b>15</b>  |
| Zonas com fio em placa | <b>5</b>   |
| ATZ (Doblar zonas)     | <b>Sim</b> |

#### EXTRAS

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Calendário           | <b>Sim</b>                             |
| Atualização software | <b>Sim</b>                             |
| Aplicação móvel      | <b>INSITE GOLD</b>                     |
| Notificação chamada  | <b>Sim, com módulo IP o PCS (GPRS)</b> |

#### AMBIENTE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | <b>0 °C ~ 50 °C</b> |
| Uso                     | <b>Interior</b>     |

#### CERTIFICAÇÃO

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grau      | <b>2</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Modo alimentação | <b>AC</b>                |
| Tensão           | <b>16.5V</b>             |
| Amperagem        | <b>1200mA</b>            |
| Bateria de apoio | <b>Sim, 12V 4 ~ 7 Ah</b> |

#### SAÍDAS PROGRAMÁVEIS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Placa            | <b>4</b>   |
| Máximo de PGMs   | <b>16</b>  |
| Sirene           | <b>Sim</b> |
| Linha telefónica | <b>Sim</b> |

#### PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Partições             | <b>2</b>   |
| Códigos de utilizador | <b>32</b>  |
| Registro de eventos   | <b>256</b> |

#### MATERIAL E DIMENSÕES

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Dimensões    | <b>190 x 102 mm</b> |
| Peso líquido | <b>20 g</b>         |

#### INFORMAÇÕES GERAIS

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo de central | <b>Híbrida</b> |
|-----------------|----------------|

