

## X-SENSE

### Kohlenmonoxidmelder mit Wi-Fi

XCOC-IR



#### TECHNISCHE DATEN

|                       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED Anzeigen          | <b>3</b>                                                                                                    |
| Lautstärke Sirene     | <b>85 dB bis 3 Meter</b>                                                                                    |
| Lebensdauer           | <b>10 Jahre</b>                                                                                             |
| Frecuencia            | <b>2400 ~ 2483.5 MHz</b>                                                                                    |
| Alarmaktivierungszeit | <b>70 ppm für 60 bis 240 Minuten<br/>/ 150 ppm für 10 bis 50 Minuten<br/>/ 400 ppm für 4 bis 15 Minuten</b> |
| Bildschirm            | <b>Ja, LCD</b>                                                                                              |

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Technologie | <b>Drahtlos</b>               |
| Typ         | <b>Kohlenmonoxid-Detektor</b> |
| Wi-Fi       | <b>Ja</b>                     |

#### UMGEBUNG

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>4.4 °C ~ 37.8 °C</b> |
| Verwendung            | <b>Innen</b>            |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>85%</b>              |

#### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>Batterie</b>    |
| Eingebaute Batterie   | <b>Ja</b>          |
| Batteriemodell        | <b>CR123A / 3V</b> |

#### SENSOR

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Sensor Typ | <b>Elektrochemisch</b> |
|------------|------------------------|

