



# AJAX

## Rilevatore di calore wireless

### EN54-HEAT-W

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                   |                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Indicatori LED                    | <b>Si</b>                                                            |
| Colori LED                        | <b>Verde / Rojo / Amarillo</b>                                       |
| Tamper                            | <b>Si</b>                                                            |
| Modalità operative                | <b>A1/ A1R / A1S / B / BR / BS / C / CR / CS / Temperatura fissa</b> |
| Tempo di attivazione dell'allarme | <b>3 s</b>                                                           |

#### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 50 °C</b> |
| Grado di protezione      | <b>IP21C</b>          |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>80%</b>            |

#### VIA RADIO

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Frequenza                | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>          |
| Distanza di trasmissione | <b>Fino a 1700 m (senza ostacoli)</b> |
| Potenza massima RF       | <b>Hasta 20 mW</b>                    |
| Protocollo               | <b>Jeweller</b>                       |

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>Batteria</b>        |
| Modello di batteria               | <b>2 x CR123A / 3V</b> |
| La durata della batteria          | <b>Fino a 5 años</b>   |

#### SENSORE

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Tipo di sensore | <b>Rilevamento della temperatura: termistore</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------|

#### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Dimensioni          | <b>124 x 124 x 54.2 mm</b> |
| Peso netto          | <b>270 g</b>               |
| Peso con confezione | <b>330 g</b>               |
| Colore              | <b>Bianco</b>              |

#### INFORMAZIONI GENERALI

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Tecnología    | <b>Senza fili</b>             |
| Tipo          | <b>Rivelatore antincendio</b> |
| Compatibilità | <b>Fire Hub AJAX</b>          |

#### CERTIFICAZIONE

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Normativa | <b>EN54-5 / EN54-25</b> |
|-----------|-------------------------|

#### RILEVAMENTO

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Tipo di rivelatore | <b>Calore</b> |
|--------------------|---------------|

#### DETECCIÓN (INCENDIO)

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Termovelocimétrico | <b>Si</b> |
|--------------------|-----------|

